

Vstavané zariadenia

Vstavané zariadenia EVESYS

Men. prúd
16, 25 A

Kategória
AC-22A, AC-11

Použitie:

1. Použitie EVESYS v domácnostiach:

- zapínanie a vypínanie menších záťaží (osvetlenie, zásuvky, zvončeky...): vypínače
- zapínanie a vypínanie väčších záťaží pomocou stykačov, relé, pulzných relé: vypínače, tlačidlá
- využitie v riadiacich systémoch (manuálne, vypínacie, automatické): prepínač s nulovou polohou
- zobrazenie stavu v zariadení (fungovanie elektrických rúr, prítomnosť napätia, tavenie poistky): signalizačné svetlo, vypínač so signalizáciou, tlačidlo so signalizáciou
- spínanie meracích obvodov (napríklad meranie napätie, frekvencie...): prepínač

2. V priemysle (hlavne v riadiacich paneloch):

- manuálne riadenie a signalizácia procesov
- zapínanie a vypínanie prídavných a meracích obvodov (osvetlenie, zásuvky...)

Vypínač

typ	I_n [A]	číslo kódu	U_n [V]	počet pólov	kategória	hmotnosť [g]	balenie [ks]
S116	16	002421111	230	1	AC-22A	68	12/108
S216	16	002421121	400	2	AC-22A	78	12/108
S316	16	002421131	400	3	AC-22A	90	12/108
S416	16	002421141	400	4	AC-22A	101	12/108
S125	25	002421112	230	1	AC-22A	68	12/108
S225	25	002421122	400	2	AC-22A	78	12/108
S325	25	002421132	400	3	AC-22A	90	12/108
S425	25	002421142	400	4	AC-22A	101	12/108



Vypínač so signalizáciou

typ	I_n [A]	číslo kódu	U_n [V]	počet pólov	kategória	hmotnosť [g]	balenie [ks]
SL116	16	002421211	230	1	AC-22A	73	12/108
SL216	16	002421221	400	2	AC-22A	85	12/108
SL316	16	002421231	400	3	AC-22A	96	12/108
SL125	25	002421212	230	1	AC-22A	73	12/108
SL225	25	002421222	400	2	AC-22A	85	12/108
SL325	25	002421232	400	3	AC-22A	96	12/108




Prepínač

typ	I_n [A]	číslo kódu	U_n [V]	počet pólov	kategória	hmotnosť [g]	balenie [ks]
IS116	16	002421311	230	1	AC-22A	77	12/108
IS216	16	002421321	400	2	AC-22A	97	12/108
IS125	25	002421312	230	1	AC-22A	77	12/108
IS225	25	002421322	400	2	AC-22A	97	12/108

Prepínač s nulovou polohou

typ	I_n [A]	číslo kódu	U_n [V]	počet pólov	kategória	hmotnosť [g]	balenie [ks]
SS116	16	002421411	230	1	AC-22A	81	12/108
SS216	16	002421421	400	2	AC-22A	102	12/108
SS125	25	002421412	230	1	AC-22A	81	12/108
SS225	25	002421422	400	2	AC-22A	102	12/108

Riadiaci prepínač

typ	I_n [A]	číslo kódu	U_n [V]	počet pólov	kategória	hmotnosť [g]	balenie [ks]
KS216	16	002421521	230	2	AC-22A	80	12/108
KS416	16	002421541	230	4	AC-22A	103	12/108

Tlačidlo

typ	I_n [A]	číslo kódu	U_n [V]	počet pólov	kategória	hmotnosť [g]	balenie [ks]
T216	16	002422120	230	2	AC-11	80	12/108
T416	16	002422140	230	4	AC-11	103	12/108

Tlačidlo so signalizáciou

typ	I_n [A]	číslo kódu	U_n [V]	počet pólov	kategória	hmotnosť [g]	balenie [ks]
TL216 červená	16	002422221	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 žltá	16	002422222	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 zelená	16	002422223	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 modrá	16	002422224	230	2	AC-11	97	12/108
TL216 biela	16	002422225	230	2	AC-11	97	12/108

Tlačidlo TL

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
TL216 červená	002439001	3	10/500
TL216 žltá	002439002	3	10/500
TL216 zelená	002439003	3	10/500
TL216 modrá	002439004	3	10/500
TL216 biela	002439005	3	10/500

Signalizačné svetlo L1

typ	I_n [A]	číslo kódu	U_n [V]	U_{izg} [W]	počet pólov	hmotnosť [g]	balenie [ks]
L1 červená	2	002431101	230	0,4	1	70	12/108
L1 žltá	2	002431102	230	0,4	1	70	12/108
L1 zelená	2	002431103	230	0,4	1	70	12/108
L1 modrá	2	002431104	230	0,4	1	70	12/108
L1 biela	2	002431105	230	0,4	1	70	12/108

Žiarovka

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
E 10 230 V	002439021	3	10/500

Kryt žiarovky

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
červená	002439011	3	10/500
žltá	002439012	3	10/500
zelená	002439013	3	10/500
modrá	002439014	3	10/500
biela	002439015	3	10/500

Signalizačné svetlo 2 SS 220

typ	číslo kódu	U_n [V]	hmotnosť [g]	balenie [ks]
2 SS 220 červená/zelená	002431002	230	47	12/108

Použitie

Signalizácia na ovládacích paneloch alebo v rozvodných skrinách. Kontrolky sa vyrábajú z červeného alebo zeleného skla.

Normy

CEE 25, IEC 60685, VDE 0710, DIN 43880

Zvonček / Bzučiak

typ	číslo kódu	U_n [V]	hmotnosť [g]	balenie [ks]
Bell ZE 220	002412001	230	70	12/108
Bell ZE 8	002412002	8	70	12/108
Buzzer BE 220	002413001	230	54	12/108
Buzzer BE 8	002413002	8	54	12/108

Použitie

Signalizácia v domácnosti, na ovládacích paneloch atď.

Normy

CEE 15, DIN 43880

Zvončekový transformátor

typ	I_n [A]	číslo kódu	P_n [VA]	U_{1n} [V]	U_{2n} [V]	hmotnosť [g]	balenie [ks]
Zt 8/8	1	002411005	8	230	4, 6, 8	620	1/36
Zt 8/12	0,63	002411006	8	230	6, 8, 12	600	1/36
Zt 8/8 - 2M	1	002411010	8	230	8	314	1/54
Zt 8/12 - 2M	0,63	002411011	8	230	12	312	1/54

Použitie:

Je chránený proti trvalým skratom, primárne vinutie a sekundárne vinutie sú oddelené.

Normy:

IEC 61558, EN 60742

Zásuvka soklová

typ	číslo kódu	I_n [A]	U_n [V]	počet pólov	hmotnosť [g]	balenie [ks]
T-2P+Z päťica	002414010	10A DC, 16A AC	250V AC	2+PE	77	1/5

